



Kompakter S/W-Laserdrucker mit Duplexdruck und LAN/WLAN



DRUCKER



WIRELESS

Allgemein

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | Elektrofotografischer Laserdruck |
| Laserklasse | Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014) |
| Prozessor | 600 MHz |
| RAM | 64 MB |
| Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN |
| Display | 1-zeiliges LC-Display |
| Tonerreichweite ¹ max. | Optionaler Jumbo-Toner für bis zu 3.000 Seiten |
| Papierkapazität ² | 250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug |
| Garantie | 3 Jahre Hersteller-Garantie |

Duplex-Laserdrucker

| | |
|---------------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Minute |
| Druckgeschwind. duplex | Bis zu 16 Seiten/Minute (8 Blatt/Minute) |
| Auflösung | Echte 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi |
| Duplexdruck | Automatischer Beidseitiger Druck (DIN A4) |
| Manueller Duplexdruck ⁴ | Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden des Blattes |
| Broschürendruck ⁴ | Drucken Sie Dokumente als A5 Broschüre indem Sie den automatischen oder manuellen Duplexdruck verwenden |
| Leisemodus ⁴ | Reduziert die Geräusche des Gerätes während des Druckvorgangs (verringert die Druckgeschwindigkeit) |
| Emulation | PCL 6 |
| Residente Schriften (PCL) | 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 16 Barcodes |
| Barcodes (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1 Databar, MSI |
| Zeit für 1. Ausdruck | < 8,5 Sekunden (aus Bereitschaft) |
| Aufwärmzeit | < 9 Sekunden (aus Schlafmodus) |
| N-auf-1 Druck ³ | 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken (Mac 2-16 Seiten) |
| Poster-Druck ⁴ | 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern |
| Wasserzeichen-Druck ⁴ | Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen |
| Kopf- und Fußzeile ⁴ | Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen) |
| Leere Seite überspringen ⁴ | Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei |
| Druckprofile ³ | Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung |
| Druckarchiv ⁴ | Speichert eine Kopie jedes Druckauftrages als PDF Datei zu Archivierungszwecken |

Papiermanagement

| | |
|----------------------------|--|
| Papierzufuhr ² | Papierkassette: 250 Blatt Einzelblatteinzug: 1 Blatt |
| Papierablage ² | 150 Blatt face-down 1 Blatt face-up (gerader Papierweg) |
| Medienarten & -grammaturen | Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m ²) Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m ²) Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m ²) |
| Medienformate | Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch Duplex: A4 |

Netzwerk

| | |
|---------------------|--|
| LAN | 10/100Base-TX |
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n (infrastructure mode) |
| Wi-Fi Direct™ | Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (IEEE 802.11g/n) |
| WLAN Setup Support | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| WLAN Applikationen | Vertical Pairing |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP (IPv4 und IPv6) |

Netzwerk

| | |
|--|---|
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
| IPv6 (standardmäßig deaktiviert) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
| E-Mail Benachrichtigungen | Warnungen an definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte |
| E-Mail Berichte | Erhalten Sie regelmäßige Nutzungsberichte per E-Mail |
| Web based Management | Geräte-Management über Web Browser |
| Treiberinstallationsassistent⁴ | Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard) |
| BRAdmin Professional 3^{4&5} | LAN/WAN Management Software |

Sicherheit

| | |
|------------------------|--|
| Einstellsperre | Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät) |
| IP-Filter | IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4) |
| LAN Sicherheit | SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3 |
| WLAN Sicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3 |

Mobiles Drucken & Scannen

| | |
|---|--|
| iPrint&Scan App für Android⁶ | Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Android läuft, oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu. |
| iPrint&Scan App für iPad / iPhone / iPod⁶ | Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod, oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu. |
| iPrint&Scan App für Windows® Phone⁶ | Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft. |
| Google Cloud Print™⁶ | Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation |
| Apple AirPrint | Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation |
| Brother Print Service Plugin | Für Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem ab Version 5.0 |
| Mopria | Ja |

Betriebssysteme

| | |
|-----------------------------|--|
| Windows®⁵ | Windows 10® (32 & 64 bit) Windows 8.1® (32 & 64 bit) Windows 8® (32 & 64 bit) Windows 7® (32 & 64 bit) Windows® Server 2016 (32 & 64 bit) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) (Windows Server nur Drucken) |
| Mac⁵ | Mac OS X 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x |
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist einfach: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com

Ökologie

| | |
|----------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 510 W im Druck, 265 W im Druck (Leisemodus), 48 W in Bereitschaft, 4,6 W im Netzwerk-Standby, 0,6 W im Tiefschlafmodus, 0,03 W ausgeschaltet |
| TEC-Wert | 1,227 kWh /Woche |
| Schalldruckpegel | 49 dB im Druck, 44 dB im Druck (Leisemodus), 30 dB in Bereitschaft, nicht hörbar im Tiefschlafmodus |
| Schallleistungspegel | 6,66 B im Druck, 6,14 B im Druck (Leisemodus), nicht hörbar in Bereitschaft und im Tiefschlafmodus |
| Energiesparmodus | Reduziert den Energieverbrauch, wenn der Drucker länger nicht genutzt wird |
| Tonersparmodus | Reduziert den Tonerverbrauch des Druckers |
| Leisemodus | Reduziert die Geräuscentwicklung durch Reduktion der Druckgeschwindigkeit |
| Sparmodus | Automatische Aktivierung von Duplexdruck, Leisemodus und Tonersparmodus |
| Blauer Engel | Ja |

Verbrauchsmaterial

| | |
|-----------------------|---|
| Toner im Lieferumfang | ca. 1.200 Seiten ¹ |
| Toner | Standard-Toner : TN-2410 – ca. 1.200 Seiten ¹ Jumbo-Toner : TN-2420 – ca. 3.000 Seiten ¹ |
| Trommel | DR-2400 – ca. 12.000 Seiten |
| Lieferumfang | HL-L2375DW, Startertoner für ca. 1.200 Seiten ² , Installationsanleitung, Stromkabel Datenkabel NICHT im Lieferumfang. |

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

Druckvolumen

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Optimales, monatliches Druckvolumen | Bis zu Ø 2.000 Seiten |
| Maximales Druckvolumen ⁸ | Bis zu 15.000 Seiten (Monat) |

Abmessungen & Gewicht

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Mit Karton (B x H x T) | 438 x 519 x 283 mm | 8,3 kg |
| Gerät (B x H x T) | 356 x 183 x 360 mm | 7,2 kg (inkl. Toner und Trommel) 6,1 kg (ohne Toner und Trommel) |



www.blauer-engel.de/uz205

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

² Mit 80g/m² Papier

³ Nur Windows® & Mac®

⁴ Nur Windows®

⁵ Über optionalen, kostenlosen Download (<http://support.brother.com>)

⁶ Internetverbindung benötigt

⁷ Brother Software benötigt

⁸ Das maximale monatliche Druckvolumen dient zum Vergleich mit anderen Brother Produkten. Für eine maximale Lebensdauer sollten Sie einen Drucker wählen, dessen Druckvolumen stark über Ihren Bedürfnissen liegt.